



Technische Daten Philips Led-Scheinwerfer BVP125 Coreline 116W
16000lm 40x21D - 740 Kaltweiß | IP66
- Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| Artikelnummer | 248781 |
| EAN | 8720169558960 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | BVP125 LED160-4S/740 OFA52 |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 116 |
| Ersetzt (Watt) | 150 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 740 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 70-79 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 16000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 138 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40x21 |
| Schwenkbar | Ja |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| EOC8 | 55896000 |
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig |
| Optikabdeckung | Glas |
| Lichtverteilung | Asymmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +45°C |
| Sockelfarbe | Grau |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Grau |
| Product Serie | CoreLine |

Masse

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 341 |
| Breite (mm) | 265 |
| Höhe (mm) | 67 |

Warum BudgetLight?

Sensorinformationen  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**
Kein Sensor



effiziente LEDs